

DS2811B LCR 自动测量仪 LCR Meter

- 适用于电容、电感、小型变压器的测量
Suitable for measuring capacitance, inductance and small transformer



DS2811B

主要技术指标 Main Specifications

型号	DS2811B
测试频率 Test frequency	100Hz/1KHz/10KHz
测试速率 Measuring speed	慢速 Slow : 530ms/mea 快速 Fast : 320ms/mea
测量范围 Measurement display range	R : 0.001Ω ~ 99MΩ C : 0.01pF ~ 99mF L : 0.01μH ~ 9900H D : 0.0001 ~ 9900 Q : 0.0001 ~ 9900
测量精度 Basic accuracy	±0.2%
测试信号电平 Level of tested signal	250mVRms±50mV
显示方式 Display	主、副参量同时显示 Primary and secondary parameters displayed simultaneously 主参量 : 5 位 5 digits 副参量 : 5 位 5 digits
其他功能 Other functions	极限值分选